



Kemo Electronic GmbH

Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M152K - Датчик дождя, ёмкостный



Когда полностью изолированная пластина датчика становится влажной (например, от капель дождя), включается реле. В отличие от датчиков дождя с металлическим сенсором, этот датчик работает емкостно. Это означает, что он также включается при контакте с дистиллированной водой (в случае полностью чистого дождя). После этого слуховые окна закрываются, маркизы (навесы) убираются, или просто выдается сообщение о дожде. 2 встроенных светодиода показывают функцию. Чувствительность регулируется.

Технические данные:

Рабочее напряжение: 12 Вольт/DC Потребление

тока макс.: приблизительно 130 мА

Контакты реле: 1 х вкл. с допустимой нагрузкой макс. 25 Вольт, 2,5 А

Подогрев сенсорного датчика: автоматический после соприкосновения с каплями дождя Светодиод

1: показывает, что датчик дождя включен Светодиод

2: показывает, что дождь зарегистрирован и реле включено

Продолжительность включения реле: пока сенсорный датчик является мокрым

Регулируемая чувствительность

Активная площадь датчика: приблизительно 26 x 32 мм

Общие габариты: приблизительно 65 x 45 x 36 мм